标准矩形波导管数据

标准型号			推荐使用频率范围		尺寸
GB	IEC	EIA	起始频率 (GHz)	终止频率 (GHz)	内截面尺寸 (mm)
BJ3	R3	WR-2300	0.32	0.49	584.2 × 292.1
BJ4	R4	WR-2100	0.35	0.53	533.4 × 266.7
BJ5	R5	WR-1800	0.41	0.62	457.2 × 228.6
BJ6	R6	WR-1500	0.49	0.75	381.0 × 190.5
BJ8	R8	WR-1150	0.64	0.98	292.1 × 146.05
BJ9	R9	WR-975	0.76	1.15	247.65 × 123.825
BJ12	R12	WR-770	0.96	1.46	195.58 × 97.79
BJ14	R14	WR-650	1.13	1.73	165.10 × 82.55
BJ18	R18	WR-510	1.45	2.20	129.54 × 64.77
BJ22	R22	WR-430	1.72	2.61	109.22 × 54.61
BJ26	R26	WR-340	2.17	3.30	86.36 × 43.18
BJ32	R32	WR-284	2.60	3.95	72.136 × 34.036
BJ40	R40	WR-229	3.22	4.90	58.166 × 29.083
BJ48	R48	WR-187	3.94	5.99	47.5488 × 22.1488
BJ58	R58	WR-159	4.64	7.05	40.386 × 20.193
BJ70	R70	WR-137	5.38	8.17	34.8488 × 15.7988
BJ84	R84	WR-112	6.57	9.99	28.4988 × 12.6238
BJ100	R100	WR-90	8.20	12.50	22.86 × 10.16
BJ120	R120	WR-75	9.84	15.00	19.05 × 9.525
BJ140	R140	WR-62	11.90	18.00	15.7988 × 7.8994
BJ180	R180	WR-51	14.50	22.00	12.954 × 6.477
BJ220	R220	WR-42	17.60	26.70	10.668 × 4.318
BJ260	R260	WR-34	21.70	33.00	8.636 × 4.318
BJ320	R320	WR-28	26.30	40.00	7.112 × 3.556
BJ400	R400	WR-22	32.90	50.10	5.6896 × 2.8448
BJ500	R500	WR-19	39.20	59.60	4.7752 × 2.3876
BJ620	R620	WR-15	49.80	75.80	3.7592 × 1.8796
BJ740	R740	WR-12	60.50	91.90	3.0988 × 1.5494
BJ900	R900	WR-10	73.80	112.00	2.54 × 1.27
BJ1200	R1200	WR-8	92.20	140.00	2.032 × 1.016
BJ1400	R1400	WR-7	113.00	173.00	1.651 × 0.8255
BJ1800	R1800	WR-5	145.00	220.00	1.2954 × 0.6477
BJ2200	R2200	WR-4	172.00	261.00	1.0922 × 0.5461
BJ2600	R2600	WR-3	217.00	330.00	0.8636 × 0.4318

www.lorentzcomms.com | sales@lorentzcomms.com | +86-25-52147530